


Hoorn

Alfanumeriek toetsenbord



Alcatel 4018

■ Navigatie



Navigatietoets omhoog-omlaag: hiermee kunt u navigeren op de startpagina. De startpagina bestaat uit:

- gegevens over de status van het toestel (toestel vergrendeld, doorschakelen, ...), datum en tijd,
- programmerings- en configuratiefuncties van het toestel.

OK-toets: hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren.

Toets terug/home: hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken). Met deze knop kunt u ook de invoer van een teken wijzigen.

■ Functietoetsen en programmeerbare toetsen

Informatietoets: hiermee kunt u informatie krijgen over de voorgeprogrammeerde toetsen, hebt u toegang tot de programmering of tot de configuratie van het toestel.

Toets voor de verkortkieslijst: toets voor de verkortkieslijst om uw persoonlijke verkortkieslijst (kort indrukken) of kiezen op naam (lang indrukken) te openen.

Voorgeprogrammeerde functietoetsen en programmeerbare toetsen
Het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd. Het blok van 6 toetsen bestaat uit:

- twee lijntoetsen,
- een toets 'direct doorschakelen of doorschakelfunctie annuleren',
- een toets 'conferentie',
- een toets 'doorverbinden',
- een oproepetoets die direct kan worden geprogrammeerd.

■ Audiotoetsen



Toets ophangen: om een gesprek te beëindigen.



Toets handsfree/luidspreker: om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (Alcatel 4018).

- Het lampje brandt onafgebroken in de handsfree- of headset-modus (kort indrukken).
- Het knippert in de luidsprekermodus (lang indrukken).



Toets omroep/geheim

- Tijdens het gesprek: druk op deze toets zodat de beller u niet meer hoort.
- Toestel in de ruststand: druk op deze toets om oproepen automatisch te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.



Hiermee kunt u het volume van de luidspreker, de hoorn of de bel regelen.

■ Functietoetsen



Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichten-services: wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.



Toets nummerherhaling: hiermee kunt u het laatst gekozen nummer herhalen.

Aanpassen van uw toestel

Wijzigen van uw toestel password



hiermee keert u terug naar het beginscherm (lang indrukken)

Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen



voer volgens de instructies op het scherm uw wachtwoord in of valideer het*

Beltoon aanpassen



hiermee keert u terug naar het beginscherm (lang indrukken)

Instellen van het contrast van het display



bevestigen



hiermee keert u terug naar het beginscherm (lang indrukken)

Telefoneren

Het nummer van uw toestel opvragen



hiermee keert u terug naar het beginscherm (lang indrukken)

Opbellen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Beantwoorden van een oproep



hoorn
opnemen

OF



hands-free
(Alcatel 4018)

OF



druk op de lijntoets waarvan
de led brandt
(Alcatel 4018)

Herhalen



laatste nummer herhalen

Een terugbelverzoek doen voor een bezet toestel

gekozen aansluiting is bezet



Bel afzende

OK

Voicemail

Raadplegen van uw voicemail

Wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.



Spraak

OF

Tekst

OK



volg de instructies op het
scherm

Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



OF



Uitgaande

OK

druk op de
functietoets 'oproepen
doorschakelen'

OK



kies het nummer
van het gewenste
toestel

OK

druk op ok als de
programmering niet
automatisch is opgeslagen*

Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail



Uitgaande

OK



OK

selecteer de bijbehorende functie in 'direct
doorschakelen naar voice-mail'

OK

Druk op OK als de programmering niet automatisch is
opgeslagen*.

Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden



bevestig zo nodig het
annuleren van de
doorschakelfunctie

druk op de functietoets
'oproepen doorschakelen'

Nummerlijsten

Opbellen via naamkiezen*



OK

lang
indrukken

voer de eerste letters
van de naam in

selecteer de naam in de
weergegeven lijst

Als u de eerste letters van de naam van uw contactpersoon invoert, wordt vanzelf de volledige naam weergegeven. In deze modus voert u elke letter van de naam in door één keer te drukken op de betreffende lettertoets van het toetsenbord.

De knoppen van de persoonlijke lijst programmeren



i

OK

volg de instructies op
het scherm

kort
indrukken

selecteer de toets die u
wilt programmeren
(0 tot 9)

Bellen via de persoonlijke lijst



OF



OK

kort
indrukken

druk rechtstreeks op
de geprogrammeerde
toets (0 tot 9)

selecteer de
contactpersoon die u
wilt bellen

u kunt de oproep
starten

Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



TDK

OF

DTMF verz.

OK

selecteer de bijbehorende functie voor
'toonfrequenties kiezen'

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand
gezet

meteen nummer
kiezen

Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.



Doorschakel.

OK

nr. van het
toestel van
bestemming

OF



geprogrammeerde toets
'doorverbinden'

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):



Conferentie

OK

OF



geprogrammeerde toets
"conferentie"



OF



dezelfde toets voor het
uitschakelen van de conferentie en
het terugnemen van de eerste
contactpersoon

gesprek met alle beëindigen

Garantie en voorwaarden

In dit document vindt u de diensten die beschikbaar zijn op toestellen Alcatel 4018/4019 die zijn aangesloten op een Alcatel OmniPCX Office- of Alcatel OmniPCX Office Enterprise-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het toestel Alcatel 4018 (toestel IP) of 4019 (digitaal toestel). Raadpleeg de installateur.

Waarschuwing: zorg ervoor dat het telefoontoestel nooit in contact komt met water. Wel kunt u voor het reinigen van het toestel een vochtige doek gebruiken. Gebruik nooit oplossingen (trichloorethyleen, aceton, enzovoort) die de plastic oppervlakken van het toestel kunnen beschadigen. Sproei nooit schoonmaakmiddelen op het toestel. Het luistergedeelte van de hoorn kan metaaldeeltjes aantrekken die gevaar voor het oor kunnen opleveren.

De labels zijn niet officieel vastgelegd en kunnen aan wijzigingen onderworpen zijn. Bepaalde functies van het toestel zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie en de activering van softwaresleutels.

EC: Wij, Alcatel Business Systems, verklaren bij deze dat het product Alcatel 4018/4019 in principe voldoet aan de hoofdeisen van Richtlijn 1999/5/CE van het Europese Parlement en de Raad. Een kopie van deze verklaring van instemming kunt u bij uw installateur aanvragen.

Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van het product zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle rechten voorbehouden.

* neem contact op met de installateur of raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding, afhankelijk van de telefooncentrale.



3GV19002NLAA010448